

Growatt ShineWiFi-X

- Instalación fácil, sin cables
- Puerto de comunicación USB
- Almacenamiento incorporado, 1 mes de datos
- Monitoreo y mantenimiento en línea



P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W

Growatt
powering tomorrow

www.ginverter.com

Ficha de datos

ShineWiFi-X

Parámetros Wireless

Wireless standard	802.11 b/g/n
Rango de frecuencia	2.4G~2.5G (2412M~2484M)
Potencia de transmisor	802.11b: 16±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13±2 dBm (@HT20, MCS7)
Sensibilidad del receptor	CCK, 1 Mbps : -90dBm CCK, 11 Mbps: -85dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm

Parámetros de hardware

Interface de datos	USB
Voltaje de operación	5V(+/-5%)
Consumo máximo de potencia de transmisión	1.2W
Display	LED

Parámetros de aplicación

Servidores soportados	ShineServer
Comunicación con inversor	USB (protocolo Modbus RTU)
Comunicación con servidor	TCP (protocolo Modbus TCP)
Red soportada	2.4G WIFI
Máximo rango de comunicación	50m
Tipo de configuración	APP configure
Intervalo de transferencia de datos	5 Minutos
Servidor default URL	server.growatt.com

Datos generales

Dimensiones en mm	135/79/29
Peso	60g
Temperatura de operación	Inglés, Chino

Certificado

CE